



Détails techniques

Tension d'entrée	-
Contact	2x NO+NC
Buzzer	Non
Voyant	Non
Réarmement	Façade/Par dessous
Capot	Oui



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

SHOKV2 déclencheur manuel 2 contacts

La gamme de déclencheurs manuels SHOK® conçue et assemblée en France, a été étudiée par SEWOSY avec et pour les installateurs. Elle s'adapte à toutes les situations en répondant parfaitement à vos besoins.

De multiples avantages rendent ce produit unique sur le marché :

- son design exclusif grâce à la texture « Diamond » de sa façade avant lui confère un aspect original et soigné, permettant une intégration dans tous les environnements intérieurs,
- le double réarmement de série par le dessous ou en façade. Cette option frontale est plus ergonomique ; en effet, plusieurs dispositifs peuvent être installés en enfilade, les uns au-dessus des autres, sans gêner leur réarmement,
- un support de clés positionné de part et d'autre du boîtier de mise en applique facilite leur accessibilité et minimise le risque de perte (les deux clés de réarmement fournies se rangent à l'arrière, dans la réservation prévue à cet effet),
- l'entrée de goulotte pré-percée rend la pose plus aisée lors d'une arrivée de câble en partie haute,
- une diffusion de la signalisation lumineuse revue et améliorée.

Caractéristiques techniques :

2 contacts C/NO/NC avec pouvoir de coupure élevé favorisant leur résistance, (le switch peut ainsi mieux supporter des intensités élevées provenant d'autres dispositifs : serrure, ventouse...)

Fonctionnement en 12/24V DC (+10%)

Consommation : 12V DC max. 45 mA / 24V DC max. 62 mA

Pouvoir de coupure : 250V AC – 5 A / 30V DC – 4 A

Indice de protection : IP40 (utilisation à l'intérieur)

Température de fonctionnement : 0 à +50°C

Verrouillage par vis centrale

Pose en applique ou encastrée sur pot de 60

Capot de protection fourni

Disponible en plusieurs langues : français, anglais, espagnol, portugais, italien et néerlandais

La déclinaison de gamme comprend les versions 1 contact ou **2 contacts (SHOKV2)**, ainsi que deux modèles assortis de signalisations buzzer/LED, dont l'un est pourvu d'une nouvelle fonctionnalité, notamment utile en cas de manipulation intempestive : la détection d'ouverture du capot associée à une LED blanche spécifique.

Articles complémentaires



SHOK_C

Capot de protection pour série SHOKV1 - SHOKV2 - SHOKV3



SHOK_K

Clé de réarmement pour série SHOK



SHOK_P

Plomb plastique vert pour série SHOK